Robiton LA2612-600

Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов 2, 6 и 12В

Описание

Зарядное устройство **Robiton LA2612-600** предназначено для свинцово-кислотных аккумуляторов 2, 6 и 12В. Напряжение заряжаемого аккумулятора выбирается переключателем. Данное устройство обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и защиту от переплюсовки.

Порядок работы:

1. Подключите зарядное устройство к сети.
2. Установите переключателем напряжение заряжаемой батареи.
3. Подсоедините аккумулятор к зарядному устройству. Загорится зеленый светодиод, обозначающий процесс заряда.

Внимание! Обратите внимание на полярность, где красный соответствует «плюсу», а черный – «минусу». В случае переплюсовки загорится красный светодиод. Немедленно подключите аккумуляторную батарею правильно.

4. По истечении времени заряда, загорится зеленый светодиод, аккумулятор полностью заряжен.
5. Отсоедините аккумуляторную батарею от зарядного устройства.
6. Отключите зарядное устройство от сети.

Инструкции по технике безопасности:

1. Используйте зарядное устройство только для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2. Используйте устройство только в помещении или автомобиле, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
3. Во время заряда аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте.
4. Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
5. Не включайте в сеть в случае повреждения.
6. Не разбирайте устройство.

Технические характеристики:

Входное напряжение: 230В ~ 50Гц, 17,7Вт

Входное напряжение: 2,3В / 6,9В / 13,8В

Зарядный ток: 600мА

Заряжаемые аккумуляторы: LA 2В, 6В, 12В

Показания светодиодов:

Режим	Светодиод
Включен в сеть	Выключен
Заряд	Зеленый
Несоблюдение полярности	Красный