



Зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов


Зарядные устройства ВОСТОК осуществляют заряд и поддержание оптимального напряжения в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях.

ЗУ ВОСТОК обладают повышенной безопасностью: встроенными предохранителями, защитой от перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки. Все зарядные устройства оснащены световым индикатором, что позволяет оценить состояние аккумуляторной батареи и упрощает работу с устройством.

Технические характеристики

	ЗУ ВОСТОК				
	220-6-0,7	220-6-2	220-12-0,3	220-12-0,7	220-12-1
Входное напряжение, В	220	220	220	220	220
Максимальная мощность потребления, Вт	8	21	7	15	23
Выходное напряжение, В	6	6	12	12	12
Максимальный зарядный ток, А	0,7	2	0,3	0,7	1
Диапазон заряжаемых емкостей, Ач	2-7	6-18	1-3	2-7	3-10
Габариты устройства (ДхШхВ), мм	80x50x57	82x55,5x47	80x50x57	80x50x57	80x50x57
Тип коннектора	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"

Повышенная безопасность



Порядок действий при работе с устройством



Внимание! Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.